

PINCES MULTIMÈTRES MUNA

PRESENTATION ET DOMAINES D'APPLICATION :

Pour tous artisans, électriciens, maintenance.

Pince multimètre mâchoires fermées MUNA

DESCRIPTIF TECHNIQUE PRODUIT :

- Indicateur de batterie faible.
- Arrêt automatique.

Alimentation	Pile 9 V
Affichage	Écran LCD rétro-éclairé 3000 points
Diamètre d'enserrage	30 mm
Détection automatique AC/DC	Oui
Courant AC	400 V
Courant DC	400 A
Voltage AC/DC	600 V
Mode Inrush	Oui
Résistance	40000 Ohm
Température	1000 °C
Test diode	Oui
Contrôle de continuité	Sonnerie à 50 Ohm
Poids	183 g
Dimensions	197 x 70 x 40 mm

ASPECTS NORMATIFS :

Conforme à la norme EN 61010-1 - CAT III 600 V et IEC61243-3 :2014.

Code	Désignation
149 550	Pince multimètre mâchoires fermées MUNA



Forts de notre expérience depuis 1889, nous recherchons, pour vous, d'excellents rapports qualité / prix chez les meilleurs fabricants reconnus. Tous les fournisseurs retenus s'engagent à travers notre "charte fournisseur" sur les valeurs d'éthique, de respect des personnes et de l'environnement, de respect du droit du travail et sur la lutte contre la corruption.

En savoir plus, www.legallais.com

Mise-à-jour : 30/11/20

CA3133D-23/11/20